

Wyłączniki mocy BZM

- Znamionowy prąd pracy do 400 A
- Zdolność łączeniowa do 50 kA
- Nowoczesna konstrukcja i najmniejsze wymiary wyłączników kompaktowych na rynku
- Prosty montaż osprzętu
- Wygodne mocowanie przewodów

NOWOŚĆ!

Informacje techniczne str. 598



BZM - dla budownictwa



Wyłączniki mocy BZM

Informacje techniczne str. 598

Wyłączniki mocy BZM ($I_{cu} = 36 \text{ kA}$, $I_{cu} = 50 \text{ kA}$)

- Zdolność łączeniowa do 50 kA
- Fabryczna nastawa wyzwalacza przeciążeniowego
- Fabryczna nastawa bezwłocznego wyzwalacza zwarciovego
- Możliwość dobudowy wyzwalaczy napięciowych



Prąd znam. I_n (A)	Bezwłoczny wyzwalacz zwarciovego	Typ	Nr artykułu	szt./opak.
BZM1 ($I_{cu} = 36 \text{ kA}$), zaciski skrzynkowe				
32	320-480	BZMC1-A32-BT	131259	1
40	320-480	BZMC1-A40-BT	131260	1
50	480-720	BZMC1-A50-BT	131261	1
63	480-720	BZMC1-A63-BT	131262	1
80	800-1200	BZMC1-A80-BT	131263	1
100	800-1200	BZMC1-A100-BT	131264	1
BZM2 ($I_{cu} = 36 \text{ kA}$), zaciski kablowe				
125	1400-2100	BZMC2-A125	121800	1
160	1400-2100	BZMC2-A160	121801	1
200	1400-2100	BZMC2-A200	121802	1
250	1400-2100	BZMC2-A250	121803	1
BZM3 ($I_{cu} = 50 \text{ kA}$), zaciski kablowe				
250	2600-3800	BZMN3-A250	158272	1
320	2600-3800	BZMN3-A320	158273	1
350	2600-3800	BZMN3-A350	158274	1
400	2600-3800	BZMN3-A400	158275	1

Osprzęt do BZM



Opis	Typ	Nr artykułu	szt./opak.
Styk pomocniczy 1 zw.	M22-K10	216376	20
Styk pomocniczy 1 rozw.	M22-K01	216378	20
Wyzwalacz wzrostowy 240V AC	BZM1-3-XA230-240VAC	158056	1
Wyzwalacz wzrostowy 440V AC	BZM1-3-XA400-440VAC	158057	1
Wyzwalacz wzrostowy 24V DC	BZM1-3-XA24VDC	158058	1
Wyzwalacz podnapięciowy 240V AC	BZM1-3-XU230-240VAC	158053	1
Wyzwalacz podnapięciowy 440V AC	BZM1-3-XU400-440VAC	158054	1
Wyzwalacz podnapięciowy 24V DC	BZM1-3-XU24VDC	158055	1
do BZM1			
Pokrętło w kolorze czarnym z nap. obr. z blokadą na kłódkę	BZM1-XDV	113168	1
Napęd drzwiowy z rękojeścią w kolorze czarnym	BZM1-XTVD	112485	1
Przedłużacz osi napędu dla głębokości zabudowy 400 mm	BZM1-XV4	112486	1
Przedłużacz osi napędu dla głębokości zabudowy 600 mm	BZM1-XV6	112487	1
Zaciski na śrubę M6 (3szt.) do 35mm ² (Cu)	BZM1-XKS35	113609	1
Zaciski na śrubę M6 (3szt.) do 50mm ² (Cu)	BZM1-XKS50	113750	1
Płyta mocująca na szynie montażowej DIN 35 mm	BZM1-XC35	112488	1
Przegrody międzyfazowe	BZM1-XKP	109760	2
Ostona końcówek kablowych (górna lub dolna)	BZM1-XKSA	112482	1
Blokada dźwigni migowej w pozycji WYŁ.	BZM1-XKAV	152899	1
do BZM2			
Przegrody międzyfazowe	BZM2-XKP	118720	2
Ostona końcówek kablowych (górna lub dolna)	BZM2-XKSA	118727	1
Blokada dźwigni migowej w pozycji WYŁ.	BZM2-XKAV	131669	1
do BZM3			
Zaciski tunelowe (3szt.) do 185mm ²	BZM3-XKA1	158303	1
Zaciski tunelowe (3szt.) do 240mm ²	BZM3-XKA1	158304	1
Zaciski na śrubę (3szt.) do 185mm ² (Cu)	NZM3-XKS185	260040	1
Zaciski na śrubę (3szt.) do 240mm ² (Cu)	NZM3-XKS240	260041	1
Poszerzenie podłączeń do 70mm ² (górna lub dolna)	BZM3-XKV70KB	158302	1
Przegrody międzyfazowe	BZM3-XKP	158300	2
Ostona końcówek kablowych (górna lub dolna)	BZM3-XKSA	158305	1
Sworznie przyłączeniowe tylne	BZM3-XKR	185301	1